D Bedienungsanleitung
PRCD Montagestecker (Artikel Nummer: 919.183)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der PRCD Montagestecker erkennt Fehlerströme und unterbricht bei deren Auftreten (>30mA) die Stromversorgung eines an ihm angeschlossenen Verbrauchers.

Das Produkt ist spritzwassergeschützt nach IP44 und kann im Innen- oder Außenbereich betrieben werden (Betriebslage beachten, siehe „Inbetriebnahme").

Vor der Inbetriebnahme muss noch ein entsprechendes Anschlusskabel montiert werden (siehe Abschnitt „Montage").

Die Sicherheits- und Bedienhinweise dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Sie dienen nicht nur dem Schutz des Geräts, sondern besonders dem Schutz Ihrer Gesundheit. Bitte lesen Sie sich deshalb die komplette Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Vielen Dank!

Lieferumfang

- PRCD Montagestecker
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Öffnen, Umbauen und / oder Verändern des Produkts nicht gestattet (bis auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten für Anschluss / Montage).
- Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse I. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~ / 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.
- Das Produkt darf im Innen- und Außenbereich betrieben werden (Schutzart IP44).

  Bei Betrieb im Außenbereich oder in Feuchträumen ist unbedingt auf die Betriebslage zu achten (siehe Abschnitt „Inbetriebnahme"). Bei falscher Betriebslage kann Wasser in den PRCD Montagestecker eindringen! Lebensgefahr!

  Achten Sie auf die Verwendung / Montage eines geeigneten Netzanschlusskabels.
- Ein offensichtlich beschädigter Verbraucher darf nicht mit dem PRCD Montagestecker verbunden werden.
- Der PRCD Montagestecker schaltet bei einem Fehlerstrom >30mA die Netzspannung für den angeschlossenen Verbraucher ab (zweipolige Abschaltung). Trotzdem können unter ungünstigen Umständen Personenschäden durch einen elektrischen Schlag nicht ausgeschlossen werden!

  Suchen Sie ggf. nach einem elektrischen Schlag einen Arzt auf!
- Die Verwendung des PRCD Montagesteckers stellt nur eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme dar. Achten Sie immer auf die sachgemäße Verwendung Ihrer elektrischen Verbraucher.
- Falls das Gehäuse des PRCD Montagesteckers oder das von Ihnen angeschlossene Netzkabel bzw. der Verbraucher beschädigt ist, betreiben Sie das Produkt nicht mehr! Falls es noch mit der Netzspannung verbunden ist, so berühren Sie weder den PRCD Montagestecker noch das Kabel oder den angeschlossenen Verbraucher! Schalten Sie **zuerst** die Netzsteckdose, an der der PRCD Montagestecker angeschlossen ist, stromlos (Sicherungsautomat abschalten). Ziehen Sie erst **danach** den PRCD Montagestecker aus der Netzsteckdose. Bringen Sie das Produkt in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht.
- Ziehen Sie den PRCD Montagestecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie den PRCD Montagestecker am Gehäuse an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe kann es beschädigt werden.

Montage

- Bevor der PRCD Montagestecker verwendet werden kann, muss ein geeignetes Anschlusskabel (bzw. ein Gerät mit Anschlusskabel, z.B. eine Pumpe) montiert werden.

  Während der Montage darf der PRCD Montagestecker nicht mit der Netzspannung verbunden sein! Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

  Arbeiten an der Netzspannung bzw. an Netzspannung führenden Teilen dürfen nur Fachkräfte des Elektrohandwerks durchführen. Durch laienhafte Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

  Überlassen Sie deshalb im Zweifelsfall den Anschluss einem Fachmann, nehmen Sie den Anschluss nicht selbst vor!
- Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitz-Schrauben der kleinen Abdeckung am unteren Rand des PRCD Montagesteckers (Schrauben auf der Rückseite herausdrehen).

  Drehen Sie niemals die anderen Spezialschrauben des Gehäuses heraus. Diese sind aus Sicherheitsgründen speziell geformt und erfordern Spezialwerkzeug zum Herausdrehen. Entfernen Sie für den Anschluss eines Kabels nur die untere Abdeckung!
- Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Drehen Sie die beiden Schrauben für die Zugentlastung heraus und nehmen Sie diese ab. Merken Sie sich die Orientierung der Zugentlastung (abgerundete Seite in Richtung Kabel).
- Zum Anschluss an den PRCD Montagestecker darf nur ein geeignetes flexibles Anschlusskabel für den Außenbereich verwendet werden. Schließen Sie niemals dünne Netzanschlusskabel an, die für den Innenbereich vorgesehen sind! Auch starre Installationskabel dürfen nicht verwendet werden.

  Schieben Sie das Kabel durch die Gummischutztülle. Es darf nicht locker sitzen, sondern muss sich fest einschieben lassen. Andernfalls ist die Schutzart IP44 nicht gewährleistet!

  Isolieren Sie das Kabel etwa 2cm ab. Isolieren Sie dann die drei Einzelleitungen ca. 6-8mm ab und verwenden Sie geeignete Adernendhülsen.
- Die Schraubklemmen sind jeweils gekennzeichnet (N, L, Erdungssymbol). Stecken Sie die 3 farbigen Einzelleitungen in die zugehörigen Schraubklemmen (grün / gelbes Kabel > Schraubklemme mit Erdungssymbol, blaues Kabel > Schraubklemme N, braunes Kabel > Schraubklemme L) und schrauben Sie diese fest.
- Setzen Sie die Zugentlastung auf (gebogene Seite in Richtung Kabel) und drehen Sie deren 2 Schrauben fest. Wenden Sie aber keine Gewalt an, dadurch werden die Schraubgewinde im Gehäuse beschädigt. Zu leicht dürfen die Schrauben aber auch nicht festgedreht werden, die Zugentlastung soll das Kabel fest fixieren.
- Verschließen Sie das Gehäuse, setzen Sie die Abdeckung auf und schrauben Sie sie fest.

Inbetriebnahme

- Stecken Sie den PRCD Montagestecker in eine ordnungsgemäße Schutzkontakt-Netzsteckdose (230V~ / 50Hz).

  Bei Betrieb im Außenbereich oder in Feuchträumen ist unbedingt auf die richtige Betriebslage zu achten. Das Kabel muss senkrecht nach unten führen.

  Beachten Sie auch die Pfeile auf dem Gerätetypenschild. Bei falscher Betriebslage kann Wasser in den PRCD Montagestecker eindringen! Lebensgefahr!

Vor jeder Inbetriebnahme ist die Auslösung des Personenschutzes zu testen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste „TEST" des PRCD Montagesteckers, er muss hörbar auslösen. Die Funktionsanzeige ist schwarz.
- Drücken Sie die Taste „RESET" des PRCD Montagesteckers (ggf. zweimal betätigen, wenn sich die Funktionsanzeige beim ersten Betätigen nicht ändert), er ist jetzt betriebsbereit, die Funktionsanzeige ist aktiviert (wird durch roten Kontrollstreifen angezeigt).
- Nehmen Sie den am PRCD Montagestecker angeschlossenen Verbraucher in Betrieb.

  Wenn der PRCD Montagestecker bei Betrieb des daran angeschlossenen Verbrauchers auslöst, so betreiben Sie ihn nicht mehr!

  Überprüfen Sie danach den Verbraucher auf evtl. Schäden, bringen Sie ihn im Zweifelsfall in eine Fachwerkstatt bzw. lassen Sie ihn von einem Elektriker überprüfen.
- Soll der Betrieb des Verbrauchers beendet werden, so schalten Sie diesen aus (sofern er über einen eigenen Netzschalter verfügt) und trennen Sie den PRCD Montagestecker von der Netzspannung, ziehen Sie ihn aus der Netzsteckdose.

Wartung & Pflege

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei, öffnen / zerlegen Sie es niemals.

Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie es aus der Steckdose. Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem trockenen, sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).

Merkmale und technische Daten

- Anschließbar an Schutzkontakt-Netzsteckdose, 230V~ / 50Hz
- Max. Gesamt-Anschlussleistung 3680W (230V~, 16A); ohmsche Last
- Schutzart IP44
- Für den Betrieb im Innen- oder Außenbereich (im Außenbereich oder in Feuchträumen die Betriebslage beachten, siehe Abschnitt „Inbetriebnahme"; geeignetes Netzkabel erforderlich)
- Auslösestrom < 30mA
- Auslösezeit < 30mS
- Zweipolige Abschaltung

Hersteller:
Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Vertrieben durch:
Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33, D-70565 Stuttgart

GB Operating instructions
PRCD mounting plug (Item No.: 919.183)

Intended Use

The PRCD mounting plug detects fault currents and interrupts the power supply of a connected appliance when these occur (>30mA).

The product is resistant to water jets in acc. with IP44 and can be operated indoors and outdoors (observe the operating site, see "Commissioning")

Prior to commissioning, you have to install a connection cable (see section "Installation").

All safety instructions and notes on operation in this manual must be observed. These instructions not only protect the device but, in particular, your health. Please read the entire operating manual before using the product. Thank you!

Contents

- PRCD mounting plug
- Operating instructions

Safety instructions

In case of damage incurred by disregarding this instruction manual, the warranty claim is void. Liability for any and all consequential damage is excluded!

Nor do we assume liability for damage to property or personal injury, caused by improper use or failure to observe the safety instructions. The warranty is voided in these cases.

- The unauthorized opening, conversion and/or modification of the product is inadmissible because of safety and approval reasons (CE) with exception of the installation work for connecting a cable as described in these operating instructions.
- The product is designed in conformity with protection class 2. The only voltage source that may be used is the correct mains socket-(230V / 50Hz, with protective conductor) of the public supply system.
- The product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Therefore, be especially careful when children are around.
- The product may be operated indoors and outdoors.

  In case of operation outdoors or in damp rooms, you MUST observe the operating site (see "Commissioning"). In case of a wrong position, water may penetrate the PRCD mounting plug! Mortal danger!

  Make sure you connect / use a suitable mains connection cable.
- A damaged consumer may not be connected to the PRCD mounting plug.
- The PRCD mounting plug cuts off the mains voltage for the connected consumer in case of fault currents >30mA (two-pole cutoff). Injuries to persons due to an electric shock can still not be ruled out under adverse conditions.

  Contact a physician after an electric shock!
- The use of the PRCD mounting plug is only a basic safety measure. Always observe the proper handling of your electric consumers.
- If the casing of the PRCD mounting plug or the connected mains cable or the consumer, do not operate them any longer! If it is still connected to the mains neither touch the PRCD mounting plug nor the connected device or the connected consumer! Switch off the mains socket first to which it is connected (switch off the circuit breaker). Then you can remove the PRCD mounting plug from the mains socket. Take the product to a specialist workshop or dispose of it in an environmentally friendly way.
- Do not pull the PRCD mounting plug from the socket by pulling on the cable. Always grab it on the casing and then pull it out of the mains outlet.
- Do not leave packaging material unattended. It may become a dangerous toy for children!
- Handle the product carefully, it can be damaged by impacts, strikes or by falling from a low height.

Assembly

- You have to install suitable connection cable (or a device with a connection cable, e.g. a pump) prior to using the PRCD mounting plug.

  The PRCD mounting plug may not be connected to the mains voltage during installation! Mortal danger through an electric shock!

  Working at the mains voltage and on parts under voltage must be carried out by qualified, authorized personnel. Amateurish work carried out at the mains voltage endangers not only your life but also the life of others!

  Therefore, please leave the assembly / installation to a specialist in case of doubt, and do not carry it out yourself!
- Remove the two Phillips screws of the small cover on the bottom of the PRCD mounting plug (unscrew the screws on the back).

  Never remove any of the other special screws in the casing! These have a special design due to safety reasons and require special tools for removal! Only remove the bottom cover for connecting a cable.
- Remove the cover.
- Remove the two screws for the strain relief and take it off. Remember the orientation of the strain relief (rounded side towards the cable).
- Only use a suitable flexible connection cable for outdoors to connect the PRCD mounting plug. Never connect thin mains cables intended for indoor use! It is also not permissible to use rigid installation cables.

  Slide the cable through the protective rubber sleeve. It may not fit loosely but must be inserted snugly. Otherwise it will not meet the specifications of protection class IP44!

  Strip down the insulation of the cable approx. 2 cm. Then strip down the insulation on the three individual strands approx. 6 to 8 cm and use appropriate cable sleeves.
- The screw clamps are marked (N, L, earth). Insert the 3 coloured cables into the corresponding screw clamps (green / yellow cable > screw clamp with earth symbol, blue cable > screw clamp N, brown cable > screw clamp L) and screw them tight.
- Attach the strain relief (bent side towards the cable) and tighten its two screws. Do not apply any force! Otherwise you will damage the screw threads in the casing. Do not attach the screws too loosely. The strain relief is supposed to fix the cable in place.
- Close the casing, refit the cover and screw it down tightly.

Initial operation

- Plug the PRCD mounting plug into a correct mains socket (230V~ / 50Hz).

  In case of operation outdoors or in damp rooms, you MUST observe the operating site. The cable must lead downwards (vertically).

  Also observe the arrows on the type plate. In case of a wrong position, water may penetrate the PRCD mounting plug! Mortal danger!

Prior to using the device, check that the protective equipment triggers each time! For this purpose, proceed as follows:

- Press the button "TEST" on the PRCD mounting plug. It must trigger audibly. The function display remains black.
- Press the button "RESET" of the PRCD mounting plug (twice if necessary, if the function display does not change). It is now ready for operation and function display is activated (indicated by red control strip).
- Put the consumer connected to the PRCD mounting plug into operation.

  If the PRCD mounting plug triggers when operating the connected consumer, do not operate it any longer!

  Then check the consumer for possible damage. If in doubt, take it to a specialist workshop or have it tested by an electrician.
- If you do not want to use the consumer any longer, turn it off (if it has its own mains switch) and separate the PRCD mounting plug from the mains voltage (pull it out of the mains outlet).

Maintenance and Care

The product does not require any maintenance. You should never open it or take it apart.

Before cleaning the product, disconnect it from the socket. Clean the outer side with a dry, clean, soft cloth. Never use aggressive cleansing agents or solvents since these may damage the surface of the housing or impair its operation.

Disposal

Electrical and electronic devices must not be disposed of in the domestic waste.

Dispose of the product at the end of its serviceable life according to the relevant legal provisions and regulations (e.g. return it to a special recycling facility of your town).

Features and technical data

- Can be plugged into a 230V~ / 50Hz earthed mains socket
- Maximum connecting load: 3680 W (230V~, 16A) resistive load
- Type of protection IP44
- For indoor or outdoor operation, see the chapter "Commissioning" and observe the operating site in case of operation outdoors or in damp rooms, suitable mains cable required.
- Switching current < 30mA
- Switching time <30ms
- Two-pole cutoff

Manufacturer:
Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Distributed by:
Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33, D-70565 Stuttgart

RO Instrucțiuni de operare
Conectori de montaj cu protecție (numar de articol: 919.183)

Utilizare conforma

Fisa intermediara pentru protectie detectează curenții reziduali și Întrerupe la apariția acestora (> 30mA) alimentarea unui consumator conectat la el.

Produsul este rezistent la stropi, dupa norma IP44 și poate fi folosit în interior și în aer liber.

Inainte de punerea in functiune mai trebuiesc montate cabluri de legatura (vezi sectiunea „Montaj").

Toate instrucțiunile de securitate și operare din acest manual trebuiesc respectate. Aceste instrucțiuni nu vizeaza numai protejarea aparatului, vizeaza în special siguranta sănătatii Dumneavoastra. Vă rugăm să citiți cu atentie Întregul manual de operare Înainte de utilizarea produsului. Mulțumim!

Cuprins

- Conectori de montaj cu protecție
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

În cazul daunelor produse datorita nerespectarii instructiunilor din acest manual de utilizare, cererea de despagubire conform garanției este nulă. Pentru daune ulterioare Bachmann DC Romania este exonerat de răspundere!

În cazul pagubelor materiale sau de vătămare corporală, cauzate de utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de securitate nu ne asumam raspunderea. Garanția se anulează, în aceste cazuri.

- Din motive de siguranta si motive de aprobare a produsului (CE) nu se permite deschiderea, dezmembrarea si / sau modificarea produsului (numai pana la instructiunile de conectare / montare descrise in acest manual).
- Produsul este conceput în conformitate cu clasa de protecție 1. Singura sursa de tensiune care poate fi folosită este o priza conform reglementarilor (230V / 50Hz, cu contact de protecție).
- Produsul nu este o jucărie și nu ar trebui lasat la îndemâna copiilor. Va rugam sa sporiti atentia in prezenta copiilor.
- Produsul poate fi exploatat În spatiul interior cat și În cel exterior (tip protectie IP44).
- În cazul de funcționare în aer liber sau În camere umede, trebuie să se respecte manualul de operare (a se vedea "Punerea in functiune"). În cazul În care se opereaza gresit apa poate pătrunde în Conectori de montaj cu protecție! Pericol mortal!
- Fiti atenti la folosirea / montarea unui cablu de conectare adecvat.
- Un consumator defect nu poate fi conectat la o conectori de montaj cu protecție.
- Fisa intermediara de protecție decupleaza consumatorul conectat la rețeaua de tensiune pentru reziduali > 30mA (Intrerupere doi-poli). Totusi in conditii nefaste pot exista accidentări de persoane printr-un șoc electric! După șocul electric contactati imediat un medic!
- Utilizarea unei conectori de montaj cu protecție este doar o măsură de siguranță de bază. Întotdeauna respectati buna functionare a consumatorilor electrici.
- În cazul în care carcasa conectori de montaj cu protecție este deteriorata sau cablul este deteriorat, nu utilizați produsul! Dacă este Încă conectat la reteaua de electricitate si la alti consumatori, nu atingeți fisa intermediara de protecție pana cand nu opriti alimentarea cu curent a acesteia.
- Opriti prima data conectori de montaj cu protecție, dupa care puteti scoate din priza produsul. Ducti produsul la un atelier de specialitate sau reciclati produsul.
- Nu lasati ambalajul produsului la indemana copiilor, poate deveni o jucarie periculoasa pentru copii.
- Manevrati cu grija produsul; prin impingere, lovitura sau cazatura de la mica inaltime se poate deteriora.

Montajul

- Inainte ca sa se monteze conectori de montaj cu protecție, trebuie montat cablul de legatura (resp. un obiect cu cablu de legatura, de ex. o pompa).

  In timpul montajului fisa intermediara de protectie nu are voie sa fie conectata la reteaua electrica. Pericol de moarte prin electrocutare.

  Lucrari la reteaua de tensiune, sau la componente ale acesteia pot fi efectuate doar de catre persoane autorizate. Prin lucrari improvizate, gresit efectuate nu va puteti doar Dvs in pericol ci si viata altora!
- In acest caz lasati lucrarile de conectare a produsului la reteaua electrica in sarcina unui electricianautorizat.
- Desurubati suruburile in cruce a carcasei mici pe marginea de jos a conectori de montaj cu protecție (suruburile se desurubeaza pe partea dinspate.)

  Nu inlaturati niciodata suruburile speciale ale carcasei. Acestea sunt din masuri de siguranta special formate si necesita unelte speciale pentru desurubat. Pentru conectarea unui cablu desprindeti doar carcasa de jos a produsului.
- Inlaturati carcasa.
- Rotiti surubul sigurantei de descarcare a tensiunii si inlaturati-o. Va rugam sa memorati orientarea sigurantei de descarcare (partea rotunjita in sensul cablului).
- La conectarea conectori de montaj cu protecție nu au voie sa fie conectate decat cabluri specifice, flexibile, ce pot fi folosite in spatiul exterior. Nu conectati niciodata cabluri subtiri de interior! Totodata nu au voie sa fie conectate cabluri rigide.
- Impingeti cablul prin protectia de cauciuc în capacul de mascare. Nu are voie sa se miste, trebuie sa fie prinsa fix. In caz contrar nu se asigura tipul de protectie IP44. Izolati cablul cca. 2cm. Izolati apoi cele 3 fire, cca. 6-8mm si folositi conectori.
- Clemele de infiletare sunt marcate individual (N, L, impamantare). Introduceti cele 3 fire in clemele aferente (cablul verde / galben > clema cu simbolul de impamantare, cablul albastru > clema N, cablul maro> clema L) si insurubati strans.
- Asezati cablul in siguranta de descarcare a tensiunii, incliniti-o si insurubati surubul. Nu folositi forta, se poate deteriora filetul. Prea putin nu e voie sa fie insurubat filetul, trebuie sa fixeze cablul desiguranta.
- Asezati capacul carcasei si insurubati cele 2 suruburi.

Punerea in functiune

- Introduceti conectori de montaj cu protecție intr-o priza cu impamantare (230V~ / 50Hz).

  La manevrare in aer liber sau in spatii umede este necesara pozitionarea corecta. Priza de pe conectori de montaj cu protecție trebuie sa fie indreptata in partea de jos iar cele doua taste in partea de sus. Clapeta prizei de conectori de montaj cu protecție se deschide in sus.
- Va rugam sa fiti atenti si la sagetile marcate pe carcasa conectori de montaj cu protecție. Datorita unei manevrari gresite poate patrunde apa in conectori de montaj cu protecție! Atentie, pericol de moarte!

Inainte de punerea in functiune a fisei de protectie este importanta testarea distribuirii protectiei. Va rugam sa urmati urmatorii pasi:

- Apasati tasta „TEST" a conectori de protectie, se opreste facand un zgomot. Led-ul de control se stinge.
- Apasti tasta „RESET" a conectori de protectie (la nevoie se poate apasa de 2x in cazul in care led-ul de control nu se aprinde de la prima apasare), acum se poate pune in functiune, led-ul de control este aprins.
- Porniti consumatorul conectat la conectori de protectie.

  Daca led-ul de control se stinge in momentul in care Dvs porniti consumatorul, va rugam sa despartiti consumatorul de fisa de protectie si sa nu-l mai folositi! Verificati consumatorul sa vedeti daca nu cumva este deteriorat, in acest caz ducetiI la un magazin specializat si consultati un electrician in aceasta problema.
- Daca functionarea consumatorului a fost intrerupta atunci opriti consumatorul si deconectati stecherul consumatorului din priza fisei de protectie.Scoateti apoi fisa intermediara de protectie din priza de alimentare.

Întreținere și îngrijire

Produsul nu are nevoie de nici o Întreținere, nu-l deschideti / dezmembrati niciodata. Înainte de curățare a produsului, deconectați-l de la priza. Curățați partea exterioară, numai cu o cârpă uscata,curata si moale. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau solvenți, deoarece acestia pot deteriora carcasa sau afecta funcționarea sa.

Eliminarea

Dispozitivele electrice si electronice nu trebuiesc aruncate împreuna cu deșeurile menajere.
La sfârșitul perioadei sale de funcționare ,dispensati-va de produs în funcție de dispozițiile legale (de exemplu, statiu de reciclare din orasul Dvs.).

Caracteristici si date tehnice

- poate fi conectat la o 230V ~ / 50Hz
- putere maximă de încărcare: 3680 W (230V ~, 16A) rezistenta electrica
- protectie de tip IP44
- pentru exploatarea în interior sau în aer liber (pentru exploatarea in spatiu liber sau in camere intens umidificate, a se vedea capitolul "Punerea in functiune")
- curent: < 30mA
- timp <30ms
- intrerupere doi-poli

Producator:
Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Distribuit de:
Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33, D-70565 Stuttgart