D Bedienungsanleitung

PRCD Zwischengerät (Artikel Nummer: 919.189)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das PRCD Zwischengerät erkennt Fehlerströme und unterbricht bei deren Auftreten (>30mA) die Stromversorgung eines an ihm angeschlossenen Verbrauchers.

Das Produkt ist spritzwassergeschützt nach IP55 und kann im Innen- oder Außenbereich betrieben werden.

Vor der Inbetriebnahme muss noch ein entsprechendes Anschlusskabel montiert werden (siehe Abschnitt „Montage").

Die Sicherheits- und Bedienhinweise dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Sie dienen nicht nur dem Schutz des Geräts, sondern besonders dem Schutz Ihrer Gesundheit. Bitte lesen Sie sich deshalb die komplette Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Vielen Dank!

Lieferumfang

- PRCD Zwischengerät
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Öffnen, Umbauen und / oder Verändern des Produkts nicht gestattet (bis auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten für Anschluss / Montage).
- Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse I. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~ / 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.
- Das Produkt darf im Innen- und Außenbereich betrieben werden (Schutzart IP55).

  Platzieren Sie das PRCD Zwischengerät so, dass es nicht in oder unter Wasser liegt. Dadurch kann Wasser eindringen! Das PRCD Zwischengerät ist nicht geeignet zum Betrieb in oder unter Wasser! Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Befahren Sie das Produkt nicht mit Fahrzeugen, treten Sie nicht darauf. Durch scharfkantige Gegenstände (z.B. Steine o.ä.) kann es beschädigt werden. Gleiches gilt für die von Ihnen angeschlossenen Kabel.
- Ein offensichtlich beschädigter Verbraucher darf nicht an dem PRCD Zwischengerät angeschlossen / betrieben werden.
- Das PRCD Zwischengerät schaltet bei einem Fehlerstrom >30mA die Netzspannung für den angeschlossenen Verbraucher ab (zweipolige Abschaltung). Trotzdem können unter ungünstigen Umständen Personenschäden durch einen elektrischen Schlag nicht ausgeschlossen werden!

  Suchen Sie ggf. nach einem elektrischen Schlag einen Arzt auf!
- Die Verwendung des PRCD Zwischengeräts stellt nur eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme dar. Achten Sie immer auf die sachgemäße Verwendung Ihrer elektrischen Verbraucher.
- Falls das Gehäuse des PRCD Zwischengeräts oder die von Ihnen angeschlossenen Kabel beschädigt sind, betreiben Sie das Produkt nicht mehr! Falls es noch mit der Netzspannung verbunden ist, so berühren Sie weder das PRCD Zwischengerät noch den angeschlossenen Verbraucher oder die Kabel! Schalten Sie **zuerst** die Netzsteckdose, an der das PRCD Zwischengerät angeschlossen ist, stromlos (Sicherungsautomat abschalten). Trennen Sie erst **danach** das PRCD Zwischengerät von der Netzspannung. Bringen Sie das Produkt in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe kann es beschädigt werden.

Montage

- Bevor das PRCD Zwischengerät verwendet werden kann, muss ein geeignetes Anschlusskabel (bzw. ein Gerät mit Anschlusskabel, z.B. eine Pumpe) montiert werden.

  Während der Montage darf das PRCD Zwischengerät nicht mit der Netzspannung verbunden sein! Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

  Arbeiten an der Netzspannung bzw. an Netzspannung führenden Teilen dürfen nur Fachkräfte des Elektrohandwerks durchführen. Durch laienhafte Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

  Überlassen Sie deshalb im Zweifelsfall den Anschluss einem Fachmann, nehmen Sie den Anschluss nicht selbst vor!
- Zum Anschluss an das PRCD Zwischengerät dürfen nur geeignete flexible Anschlusskabel für den Außenbereich verwendet werden. Schließen Sie niemals dünne Netzanschlusskabel an, die für den Innenbereich vorgesehen sind! Auch starre Installationskabel dürfen nicht verwendet werden.
- Entfernen Sie die Abdeckung, die auf der Seite der Funktionsanzeige bzw. Des "RESET"-Tasters liegt. Dazu sind die beiden Schrauben der Abdeckung herauszudrehen und die Abdeckung abzuziehen.

  An dieser Stelle des PRCD Zwischengeräts wird das Kabel angeschlossen, das zur Stromversorgung verwendet wird, also zur Netzsteckdose führt.
- Drehen Sie die Schraube der Zugentlastung heraus und öffnen Sie diese.

  Schieben Sie das Kabel durch die Gummischutzhülle in der Abdeckung. Es darf nicht locker sitzen, sondern muss sich fest einschieben lassen. Andernfalls ist die Schutzart IP55 nicht gewährleistet!

  Isolieren Sie das Kabel etwa 2cm ab. Isolieren Sie dann die drei Einzelleitungen ca. 6-8mm ab und verwenden Sie geeignete Adernendhülsen.
- Die Schraubklemmen sind jeweils gekennzeichnet (N, L, Erdungssymbol). Stecken Sie die 3 farbigen Einzelleitungen in die zugehörigen Schraubklemmen (grün / gelbes Kabel > Schraubklemme mit Erdungssymbol, blaues Kabel > Schraubklemme N, braunes Kabel > Schraubklemme L) und schrauben Sie diese fest.
- Setzen Sie das Kabel in die Zugentlastung ein, schließen Sie diese und drehen Sie die Schraube der Zugentlastung ein. Wenden Sie aber keine Gewalt an, dadurch wird das Schraubgewinde der Zugentlastung beschädigt. Zu leicht darf die Schraube aber auch nicht festgedreht werden, die Zugentlastung soll das Kabel fest fixieren.
- Setzen Sie die Abdeckung auf und schrauben Sie sie fest.

  Achten Sie unbedingt darauf, dass der Dichtungsgummi für die Abdeckung in seinem Schlitz liegt und er nicht durch die Abdeckung gequetscht wird. Wenn der Dichtungsgummi nicht korrekt in seinem Schlitz liegt, ist der Schutz nach IP55 nicht gewährleistet, Wasser kann eindringen, Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Anschließend ist das Kabel, das zum Verbraucher führt, anzuschließen. Entfernen Sie dazu die andere Abdeckung (die auf der Seite des Tasters "TEST" liegt) und verfahren Sie mit dem Anschluss des Kabels genauso wie oben beim ersten Kabel beschrieben.

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das PRCD Zwischengerät mit der Netzspannung (230V~ / 50Hz).

Vor jeder Inbetriebnahme ist die Auslösung des Personenschutzes zu testen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste „RESET" des PRCD Zwischengeräts, er muss hörbar auslösen. Die Funktionsanzeige ist schwarz.
- Drücken Sie die Taste „RESET" des PRCD Zwischengeräts (ggf. zweimal betätigen, wenn sich die Funktionsanzeige beim ersten Betätigen nicht ändert), es ist jetzt betriebsbereit, die Funktionsanzeige ist aktiviert (wird durch roten Kontrollstreifen angezeigt).
- Nehmen Sie den am PRCD Zwischengerät angeschlossenen Verbraucher in Betrieb.

  Wenn das PRCD Zwischengerät bei Betrieb des daran angeschlossenen Verbrauchers auslöst, so betreiben Sie ihn nicht mehr!

  Überprüfen Sie danach den Verbraucher auf evtl. Schäden, bringen Sie ihn im Zweifelsfall in eine Fachwerkstatt bzw. lassen Sie ihn von einem Elektriker überprüfen.
- Soll der Betrieb des Verbrauchers beendet werden, so schalten Sie diesen aus (sofern er über einen eigenen Netzschalter verfügt) und trennen Sie das PRCD Zwischengerät von der Netzspannung.

Wartung & Pflege

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei, öffnen / zerlegen Sie es niemals.

Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie es von der Netzspannung. Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem trockenen, sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).

Merkmale und technische Daten

- Anschließbar an Schutzkontakt-Netzsteckdose, 230V~ / 50Hz; Schutzleiter erforderlich
- Max. Gesamt-Anschlussleistung 3680W (230V~, 16A); ohmsche Last
- Schutzart IP55
- Für den Betrieb im Innen- oder Außenbereich (entsprechende Anschlusskabel erforderlich)
- Auslösestrom 30mA
- Auslösezeit < 30mS
- Zweipolige Abschaltung

Hersteller:
Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Vertrieben durch:
Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33, D-70565 Stuttgart

GB Operating instructions

PRCD intermediate device (Item No.: 919.189)

Intended Use

The PRCD intermediate device detects fault currents and interrupts the power supply of a connected appliance when these occur (>30mA).

The product is resistant to water jets in acc. with IP55 and can be operated indoors and outdoors.

Prior to commissioning, you have to install connection cables (see section "Installation").

All safety instructions and notes on operation in this manual must be observed. These instructions not only protect the device but, in particular, your health. Please read the entire operating manual before using the product. Thank you!

Contents

- PRCD intermediate device
- Operating instructions

Safety instructions

In case of damage incurred by disregarding this instruction manual, the warranty claim is void. Liability for any and all consequential damage is excluded!

Nor do we assume liability for damage to property or personal injury, caused by improper use or failure to observe the safety instructions. The warranty is voided in these cases.

- The unauthorized opening, conversion and/or modification of the product is inadmissible because of safety and approval reasons (CE) with exception of the installation / connection work described in these operating instructions.
- The product is designed in conformity with protection class 2. The only voltage source that may be used is the correct mains socket (230V / 50Hz, with protective conductor) of the public supply system.
- The product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Therefore, be especially careful when children are around.
- The product may be operated indoors and outdoors (protection type IP55).

  Do not immerse the PRCD intermediate device in water! Water may penetrate! Mortal danger! The PRCD intermediate device may not be used in or under water! Mortal danger through an electric shock!
- Do not drive over the product with vehicles and do not step on it. Sharp objects (e.g. rocks or similar) may damage it. The same applies for connected cables.
- A damaged consumer may not be connected to the PRCD intermediate device.
- The PRCD intermediate device cuts off the mains voltage for the connected consumer in case of fault currents >30mA (two-pole cutoff). Injuries to persons due to an electric shock can still not be ruled out under adverse conditions.

  Contact a physician after an electric shock!
- The use of the PRCD intermediate device is only a basic safety measure. Always observe the proper handling of your electric consumers.
- If the casing of the PRCD intermediate device or the connected cables are damaged, do not operate them any longer! If it is still connected to the mains neither touch the PRCD intermediate device nor the connected device or the cables! Switch off the mains socket first to which it is connected (switch off the circuit breaker). Then separate the PRCD intermediate device from the mains voltage. Take the product to a specialist workshop or dispose of it in an environmentally friendly way.
- Do not leave packaging material unattended. It may become a dangerous toy for children!
- Handle the product carefully, it can be damaged by impacts, strikes or by falling from a low height.

Assembly

- You have to install suitable connection cable prior to using the PRCD intermediate device.

  The PRCD intermediate device may not be connected to the mains voltage during installation! Mortal danger through an electric shock!

  Working at the mains voltage and on parts under voltage must be carried out by qualified, authorized personnel. Amateurish work carried out at the mains voltage endangers not only your life but also the life of others!

  Therefore, please leave the assembly / installation to a specialist in case of doubt, and do not carry it out yourself!
- Only use suitable flexible connection cables for outdoors to connect the PRCD intermediate device. Never connect thin mains cables intended for indoor use! It is also not permissible to use rigid installation cables.
- Remove the cover on the side of the functions display or the "RESET" button. To do so, unscrew the two screws on the cover and pull the cover off.

  The cable for the power supply, meaning the one leading to the mains outlet is connected to this side of the PRCD intermediate device.
- Unscrew the screw of the strain relief and open it.

  Slide the cable through the protective rubber sleeve in the cover. It may not fit loosely but must be inserted snugly. Otherwise it will not meet the specifications of protection class IP55!

  Strip down the insulation of the cable approx. 2 cm. Then strip down the insulation on the three individual strands approx. 6 to 8 cm and use appropriate cable sleeves.
- The screw clamps are marked (N, L, earth). Insert the 3 coloured cables into the corresponding screw clamps (green / yellow cable > screw clamp with earth symbol, blue cable > screw clamp N, brown cable > screw clamp L) and screw them tight.
- Insert the cable in the strain relief, connect this and reinsert the screws of the strain relief. Do not apply any force! Otherwise you will damage the screw threads of the strain relief. Do not attach the screws too loosely. The strain relief is supposed to fix the cable in place.
- Replace the cover and tighten the screws.

  Make sure that the seal for the cover is located in its slot and that it is not squashed by the cover. If the seal is not correctly positioned in its slot, protection in accordance with IP55 cannot be guaranteed. Water may penetrate. Mortal danger due to electric shock!
- Now connect the cable that leads to the consumer. To do so, remove the other cover (the one on the side of the "TEST" button) and proceed to connect the cable as described above.

Initial operation

- Now connect the PRCD intermediate device to the mains voltage (230V~ / 50Hz).

Prior to using the device, check that the protective equipment triggers each time! For this purpose, proceed as follows:

- Press the button "TEST" on the adapter. It must trigger audibly. The function display remains black.
- Press the button "RESET" of the adapter (twice if necessary, if the function display does not change). It is now ready for operation and function display is activated (indicated by red control strip).
- Put the consumer connected to the PRCD intermediate device into operation.

  If the PRCD intermediate device triggers when operating the connected consumer, do not operate it any longer!

  Then check the consumer (and / or the cable) for possible damage. If in doubt, take it to a specialist workshop or have it tested by an electrician.
- If you do not want to use the consumer any longer, turn it off (if it has its own mains switch) and separate the PRCD intermediate device from the mains voltage.

Maintenance and Care

The product does not require any maintenance. You should never open it or take it apart.

Before cleaning the device, disconnect it from the power supply. Clean the outer side with a dry, clean, soft cloth. Never use aggressive cleansing agents or solvents since these may damage the surface of the housing or impair its operation.

Disposal

Electrical and electronic devices must not be disposed of in the domestic waste.

Dispose of the product at the end of its serviceable life according to the relevant legal provisions and regulations (e.g. return it to a special recycling facility of your town).

Features and technical data

- Can be plugged into a 230V~ / 50Hz mains socket with protective conductor
- Maximum connecting load: 3680 W (230V~, 16A) resistive load
- Type of protection IP55
- For indoor or outdoor operation (requires corresponding connection cables
- Switching current 30mA
- Switching time <30ms
- Two-pole cutoff

Manufacturer:
Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Distributed by:
Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33, D-70565 Stuttgart

RO Instrucțiuni de operare

PRCD adaptor intermediara (numar de articol: 919.189)

Utilizare conforma

Adaptorul de protectie detectează curenții reziduali și întrerupe la apariția acestora (> 30mA) alimentarea unui consumator conectat la el.

Produsul este rezistent la stropi, dupa norma IP55 și poate fi folosit în interior și în aer liber.

Inainte de punerea in functiune mai trebuiesc montate cabluri de legatura (vezi sectiunea „Montaj").

Toate instrucțiunile de securitate și operare din acest manual trebuiesc respectate. Aceste instrucțiuni nu vizează numai protejarea aparatului, vizează în special siguranta sănătatii Dumneavoastra. Vă rugăm să citiți cu atentie întregul manual de operare înainte de utilizarea produsului. Mulțumim!

Cuprins

- PRCD adaptor intermediara
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

În cazul daunelor produse datorita nerespectarii instructiunilor din acest manual de utilizare, cererea de despagubire conform garanției este nulă. Pentru daune ulterioare Bachmann DC Romania este exonerat de răspundere!

În cazul pagubelor materiale sau de vătămare corporală, cauzate de utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de securitate nu ne asumam raspunderea. Garanția se anulează, în aceste cazuri.

- Din motive de siguranta si motive de aprobare a produsului (CE) nu se permite deschiderea, dezmembrarea si / sau modificarea produsului (numai pana la instructiunile de conectare / montare descrise in acest manual).
- Produsul este conceput în conformitate cu clasa de protecție 1. Singura sursa de tensiune care poate fi folosită este o priza conform reglementarilor (230V / 50Hz, cu contact de protecție).
- Produsul nu este o jucărie și nu ar trebui lasat la îndemâna copiilor. Va rugam sa sporiti atentia in prezenta copiilor.
- Produsul poate fi exploatat în spatiul interior cat și în cel exterior (tip protectie IP55).
  Plasati adaptorul astfel incat sa nu ajunga sub apa. Astfel poate patrunde apa in el! PRCD adaptor intermediara nu poate functiona in sau sub apa! Pericol de moarte prin electrocutare.
- Nu treceti cu masina peste produs, nu calcati produsul.Prin obiecte ascutite (ex. piatra) poate fi deteriorate produsul cat si cablul acestuia.
- Un consumator defect nu poate fi conectat la un adaptor de protecție.
- PRCD adaptor intermediara decupleaza consumatorul conectat la rețeaua de tensiune pentru rezidual > 30mA (întrerupere doi-poli). Totusi in conditii nefaste pot exista accidentari de persoane printr-un soc electric!
  După socul electric contactati imediat un medic!
- Utilizarea unei PRCD adaptor intermediara este doar o măsură de siguranță de bază. Întotdeauna respectati buna functionare a consumatorilor electrici.
- În cazul în care carcasa PRCD adaptorului intermediara este deteriorata sau cablul este deteriorat, nu utilizați produsul! Dacă este încă conectat la reteaua de electricitate si la alti consumatori, nu atingeți adaptorul de protecție pana cand nu opriti alimentarea cu curent a acesteia.

  Opriti prima data PRCD adaptorul intermediara, dupa care il puteti scoate din priza. Duceti produsul la un atelier de specialitate sau reciclati produsul.
- Nu lasati ambalajul produsului la indemana copiilor, poate deveni o jucarie periculoasa pentru copii.
- Manevrati cu grija produsul; prin impingere, lovitura sau cazatura de la mica inaltime se poate deteriora.

Montajul

- Inainte ca sa se monteze PRCD adaptorul intermediara, trebuie montat cablul de legatura.

  In timpul montajului PRCD adaptorul intermediara nu are voie sa fie conectata la reteaua electrica. Pericol de moarte prin electrocutare.

  Lucrari la reteaua de tensiune, sau la componente ale acesteia pot fi efectuate doar de catre persoane autorizate. Prin lucrari improvizate, gresit efectuate nu va puneti doar Dvs in pericol ci si viata altora!
  In acest caz lasati lucrarile de conectare a produsului la reteaua electrica in sarcina unui electrician autorizat.
- La conectarea adaptorului pentru protectie nu au voie sa fie conectate decat cabluri specifice, flexibile ce pot fi folosite in spatiul exterior. Nu conectati niciodata cabluri subtiri de interior! Totodata nu au voie sa fie conectate cabluri rigide.
- Inlaturati capacul, de pe partea cu de display-ul functia respectiv a butonului de „Reset". Pentru aceasta trebuie sa desurubati cele doua suruburi din carcasa pentru a putea desprinde carcasa.

  Pe aceasta latura a adaptorului se monteaza cablul de alimentare pentru alimentarea cu curent de la doza.
- Rotiti surubul sigurantei de descarcare a tensiunii si deschideti-o. Impingeti cablul prin protectia de cauciuc in capacul de mascare. Nu are voie sa se miste, trebuie sa fie prinsa fix. In caz contrar nu se asigura tipul de preotectie IP55. Izolati cablul cca. 2cm. Izolati apoi cele 3 fire, cca. 6-8mm si folositi conectori.
- Clemele de infiletare sunt marcate individual (N, L, impamantare). Introduceti cele 3 fire in clemele aferente (cablul verde / galben > clema cu simbolul de impamantare, cablul albastru > clema N, cablul maro> clema L) si insurubati strans.
- Asezati cablul in siguranta de descarcare a tensiunii, inchideti-o si insurubati surubul. Nu folositi forta, se poate deteriora filetul. Prea putin nu e voie sa fie insurubat filetul, trebuie sa fixeze cablul de siguranta.
- Asezati capacul carcasei si insurubati cele 2 suruburi.

  Va rog verificati ca garnitura sa fie bine amplasata. In cazul in care garnitura s-a deteriorat sau nu a fost bine poziționata, produsul se poate defecta, apa poate patrunde in carcasa ceea ce inseamna pericol de electrocutare, pericol de moarte. In acest caz nu se mai aplica regulile de protectie dupa IP55.
- In final se conecteaza cablul ce duce la consumator. Desfaceti cealalta carcasa (de pe partea cu butonul „Test") si conectati cablul prin aceeasi modalitate descrisa si la primul cablu.

Punerea in functiune

- Conectati adaptorul la sursa de curent (230V~ / 50Hz).

Inainte de punerea in functiune a PRCD adaptorului intermediara este importanta testarea distribuirii protectiei. Va rugam sa urmati urmatorii pasi:

- Apasati tasta „TEST" a PRCD adaptorului intermediara, se opreste facand un zgomot. Display-ul functia rămâne negru.
- Apasti tasta „RESET" a PRCD adaptorului intermediara (la nevoie se poate apasa de 2x in cazul in care led-ul de control nu se aprinde de la prima apasare), acum se poate pune in functiune, led-ul de control este aprins.
- Porniti consumatorul conectat la adaptorul de protectie.

  Daca funcția de afișare de control se stinge in momentul in care Dvs porniti consumatorul, va rugam sa despartiti consumatorul de adaptorul protectie si sa nu-l mai folositi!

  Verificati consumatorul sa vedeti daca nu cumva este deteriorat, in acest caz ducet-i la un magazin specializat si consultati un electrician in aceasta problema.
- Daca functionarea consumatorului a fost intrerupta atunci opriti consumatorul si deconectati stecherul consumatorului din priza adaptorului de protectie. Scoateti apoi adaptorul de protectie din priza de alimentare.

Întreținere și îngrijire

Produsul nu are nevoie de nici o Întreținere, nu-l deschideti / dezmembrati niciodata. Înainte de curățare a produsului, deconectați-l de la priza. Curățați partea exterioară, numai cu o cârpă uscata,curata si moale. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau solventi, deoarece acestia pot deteriora carcasa sau afecta funcționarea sa.

Eliminarea

Dispozitivele electrice si electronice nu trebuiesc aruncate împreuna cu deșeurile menajere.
La sfârșitul perioadei sale de funcționare, dispensati-va de produsul în funcție de dispozițiile legale (de exemplu, spatiu de reciclare din orasul Dvs.).

Caracteristici si date tehnice

- poate fi conectat la o 230V ~ / 50Hz
- putere maximă de încărcare: 3680 W (230V ~, 16A) rezistenta electrica
- protectie de tip IP55
- pentru exploatarea în interior sau în aer liber (pentru exploatarea in spatiu liber sau in camere intens umidificate, a se vedea capitolul "Punerea in functiune")
- curent: 30mA
- timp <30ms
- intrerupere doi poli

Producator:
Everflourish Electrical Co., Ltd.
Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China

Distribuit de:
Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33, D-70565 Stuttgart