

 <p>Placă de oțel Placa fixează încărcătorul pe birou</p> <p>Șuruburi pentru lemn Pentru un plus de siguranță, placa poate fi fixată pe birou cu ajutorul șuruburilor pentru lemn furnizate</p>	<p>Încărcător Încărcătorul este furnizat cu un cablu USB de 2 m lungime, putând fi conectat în acest mod la un transformator, computer sau hub</p>  <p>Șuruburi Se furnizează șuruburi cu 8 lungimi diferite, astfel că puteți fixa încărcătorul pe birouri cu o gamă variată de grosimi</p>  <p>Distanțiere S-ar putea să fie necesară utilizarea distanțierelor furnizate împreună cu șurubul pentru anumite grosimi ale biroului</p>	 <p>Cheie Inbus Pentru strângerea șuruburilor</p> <p>Cleme cablu Utilizați clemele de cablu adezive furnizate pentru a dispune cablul pe partea inferioară a biroului</p>	<p>Instalarea</p>  <p>1. Introduceți încărcătorul în orificiul de 80 mm din suprafața de lucru (de exemplu, orificiu manșon de trecere standard)</p>	 <p>2. Fixați încărcătorul pe suprafața de lucru cu ajutorul plăcii de oțel furnizate, utilizând șurubul de lungime potrivită (utilizați șurubul de 16 mm pentru un birou standard cu grosime de 1") - pentru un plus de siguranță, utilizați șuruburi pentru lemn</p>	 <p>3. Conectați cablul USB la sursa de alimentare (mufă USB sau hub) și după aceea, încărcătorul va fi gata de utilizare pentru încărcarea dispozitivelor așezate deasupra</p>	 <p>Manual de utilizare</p>
--	--	--	--	---	--	---

<p>Încărcător de suprafață fără fir</p> <p>Instalați încărcătorul de suprafață fără fir pe orice birou, masă de ședințe sau alte suprafețe și profitați de soluția confortabilă de încărcare a smartphone-urilor și tabletelor fără a fi condiționat de un anumit loc sau fără a întâmpina dificultăți în găsirea unui punct de alimentare.</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Suportă dispozitive și accesorii aircharge compatibile Qi</p> <p>Adecvat pentru o gamă variată a grosimii suprafeței de lucru (18 mm - 50 mm)</p> <p>Se poate fixa pe o suprafață de lucru cu ajutorul șuruburilor furnizate</p> <p>Cablul de alimentare USB permite conectarea mai multor unități la hub (mufa / hub-ul se furnizează separat)</p>		<p>Specificații</p> <p>Cablul de alimentare: USB, 2 m Intrare: 5 V, 1500 mA c.c. Frecvență: 100-200 kHz Clasă IP: IP55</p> <p>NOTĂ: Mufa USB trebuie să fie aibă specificația pentru ieșire de 5 V, 1500 mA c.c. (furnizată separat)</p> <p>Acest produs suportă smartphone-uri sau casete / accesorii compatibile Qi. Qi este un standard global pentru alimentarea fără fir, aircharge fiind parte a consorțiului de alimentare fără fir. Puteți afla mai multe despre Qi la adresa www.wirelesspowerconsortium.com</p> <p>La eliminarea ca deșeu a acestui produs, reciclați-l, nu îl aruncați la gunoi sau în foc. Nu apropiați de acest produs carduri bancare, alte benzi magnetice și dispozitive medicale implantabile pentru a preveni interferențele sau afectarea acestora.</p>	<p>Aflați mai multe</p> <p>Puteți afla mai multe despre produsele aircharge la adresa www.air-charge.com</p> <p>Puteți de asemenea să scanați codul QR de mai jos pentru a viziona un material video despre acest produs.</p> 		
---	---	---	--	---	---