

HU

USB C Charger 60W (85mm)

	DC5.0V 3.0A 15.0W
	DC9.0V 3.0A 27.0W
	DC15.0V 3.0A 45.0W
	DC20V 3.0A 60.0W
Kimenő feszültség / Kimenő áramerősség / Kimenő teljesítmény C port	

Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	84.6 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	87.9 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	90.0 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	90.3 %

Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.0 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	83.0 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	84.7 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	84.0 %

Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0.08W

USB A&C Charger 22W (42,5mm)

	DC5.0V 3.0A 15.0W
	DC9.0V 2.3A 20.7W
	DC15.0V 1.4A 21W
	DC20.0V 1.1A 22W
	DC5.0V 3.0A 15W
	DC9.0V 2.0A 18.0W
	DC12.0V 1.5A 18.0W
	DC5.0V 3.5A 17.5W
Kimenő feszültség / Kimenő áramerősség / Kimenő teljesítmény C port	
Kimenő feszültség / Kimenő áramerősség / Kimenő teljesítmény Q port	
Kimenő feszültség / Kimenő áramerősség / Kimenő teljesítmény C port + Q port	

Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	83.0 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W	86.4 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W	86.9 %
C port DC20.0V 1.1A 22W	86.5 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W	83.1 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W	85.4 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W	86.0 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	83.9 %

Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél

C port DC5.0V 3.0A 15.0W	80.7 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W	80.3 %
C port DC15.0V 1.4A 21.0W	77.0 %
C port DC20.0V 1.1A 22W	73.5 %
Q port DC5.0V 3.0A 15.0W	80.8 %
Q port DC9.0V 2.0A 18.0W	83.6 %
Q port DC12.0V 1.5A 18.0W	82.8 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	82.8 %

Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0.09 W

USB C Charger 30W (42,5mm)

	DC5.0V 3.0A 15.0W
	DC9.0V 2.5A 22.5W
Kiménő feszültség / Kiménő áramerősség / Kiménő teljesítmény C port	DC15.0V 2.0A 30.0W
	DC20V 1.4A 28.0W
Kiménő feszültség / Kiménő áramerősség / Kiménő teljesítmény CQ port	DC9.0V 2.0A 18.0W
	DC12.0V 1.5A 18.0W

Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	83.3 %
C port DC9.0V 2.5A 22.5W	86.3 %
C port DC15.0V 2.0A 30.0W	88.1 %
C port DC20V 1.4A 28.0W	87.0 %
C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W	85.9 %
C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W	86.4 %

Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	79.0 %
C port DC9.0V 2.5A 22.5W	79.7 %
C port DC15.0V 2.0A 30.0W	80.6 %
C port DC20V 1.4A 28.0W	76.6 %
C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W	82.8 %
C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W	79.0 %

Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.08W
--	-------

917.224 USB A Charger Custom Modul

DC5.0V 2.4A 12.0W

Kiménő feszültség / Kiménő áramerősség / Kiménő teljesítmény Q port

Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	
Q-port DC5.0V 2.4A 12.0W	81.1 %

Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	
Q-port DC5.0V 2.4A 12.0W	75.2 %

Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.07 W
--	--------

917.227 USB A&C Charger Custom Module

DC5.0V 3.0A 15.0W
DC9.0V 2.3A 20.7W
DC15.0V 1.5A 22.5W
DC5.0V 3.0A 15.0W
DC9.0V 2.0A 18.0W
DC12.0V 1.5A 18.0W
DC5.0V 3.5A 17.5W

Kiménő feszültség / Kiménő áramerősség / Kiménő teljesítmény C port

Kiménő feszültség / Kiménő áramerősség / Kiménő teljesítmény Q port
Kiménő feszültség / Kiménő áramerősség / Kiménő teljesítmény C port + Q port

Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	85.4 %
C port DC9.0V 2.3A 20.7W	88.3 %
C port DC15.0V 1.5A 22.5W	88.5 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W	86.1 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W	87.7 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W	87.8 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	86.0 %

Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.3 %

C port DC9.0V 2.3A 20.7W	82.0 %
C port DC15.0V 1.5A 22.5W	78.9 %
Q-port DC5.0V 3.0A 15.0W	82.2 %
Q-port DC9.0V 2.0A 18.0W	80.2 %
Q-port DC12.0V 1.5A 18.0W	77.7 %
C port + Q port DC5.0V 3.5A 17.5W	81.2 %
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.07 W
USB A&C Charger 22W & USB C Charger 30W	
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.17W
2x USB A&C Charger 22W	
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.18W
2x USB C Charger 30W	
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.16W
919.024 SMART Adapter USB A Charger	
Kimenő feszültség / Kimenő áramerősség / Kimenő teljesítmény	DC5.0V 3.4A 17.0W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	85.5 %
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	81.8 %
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.05 W
381.801 SMART USB A Charger	
Kimenő feszültség / Kimenő áramerősség / Kimenő teljesítmény	DC5.0V 3.4A 17.0W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	85.1 %
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	81.4 %
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.05 W